

工业业务领域支持中心

文档类型软件下载, 条目 ID : 109750845, 文档发布日期 2017 年 10 月 6 日 (7)

Product information on the firmware update for LOGO! 8 FS:04 and FS:05

A firmware update is available for LOGO! 8 FS:04 and FS:05. The firmware update includes the following changes:

Change	LOGO! 8 FS:04	LOGO! 8 FS:05
LOGO!本体模块、LOGO!8 TDE 和 web 服务器连续运行 (> 50 天) : 改进的消息文本和操作的显示以及使用光标和 F 键的错误。	更改	更改
在线测试模式下改进了电路图和网络模式	更改	--
LOGO!TDEON 的更改参数延迟	更改	--
支持 WinCC 仿真	更改	--
Web 服务器中柱状图的优化显示	更改	--
在操作过程中, MSD 卡自动保存参数变化	更改	--
支持使用激活保持软件开关功能的配置开始值	更改	--
使用 MSD 卡时改进了拷贝保护	更改	--
允许读取卡上的 LOGO! 8 (FS:01 至 FS:04)程序	更改	--
改进了 Web 服务器中 TDE 形式下的 F 键的功能	更改	--
优化了电源故障时的工作时间计数器	更改	--
支持 NTP 服务器和客户端时间和日期同步	更改	--
提高了集成 web 服务器的安全性	更改	--

关于升级 LOGO!8 固件的说明:

固件更新只能用 LOGO!8 FS:04 或 FS:05 来操作。

该 LOGO! 的电源在更新的整个时间内不得中断, 并且必须在 LOGO! 允许的范围之内!在使用中。

固件只能使用 SD 卡升级。

固件更新后, LOGO!8 FS:04, LOGO! 模块中的用户程序被删除且 LOGO!8 被设置回工厂状态;

对于 LOGO!8 FS:05,位于 LOGO! 中程序不会通过升级固件来删除。

检查固件更新程序、功能和设置。

升级 LOGO!8 FS:04 固件的说明:

请注意, 升级固件的 LOGO!8 FS:04 恢复 LOGO! 到工厂状态, 并删除用户程序和所有设置。

1. 执行免费的 LOGO! Soft Comfort 更新从 V8.1 到 V8.1.1。
2. 下载固件更新并将其保存在 PC 上。
3. 用 LOGO! Soft Comfort V8.1.1 复制和备份 LOGO!程序到 PC 上。
4. 将固件更新文件传输到卡上根目录。不允许对文件的任何更改 (例如, 文件名), 并且将导致 LOGO!无法完成更新的结果。
5. 关闭 LOGO! 的电源。
6. 仔细地带有固件更新的卡插入 LOGO! 的卡槽。
7. 给 LOGO!接通电源。确保该 LOGO! 的电源在整个固件更新过程中, 稳定的保持在手册中描述的范围内。
8. 完成更新升级过程后, 请检查 LOGO! 中的固件更新的基本模块。
9. 将以前保存的程序传输回 LOGO!并进行所有必要的设置。
10. 检查程序, 功能和设置, 并根据需要进行调整。

升级 LOGO!8 FS:05 固件的说明:

1. 执行免费更新的 LOGO!Soft Comfort 从 V8.1 到 V8.1.1。
2. 下载固件更新并将其保存在 PC 上。
3. 在 PC 上复制和备份程序。
4. 将固件更新文件传输到卡上根目录。不允许对文件的任何更改 (例如, 文件名), 并且将导致 LOGO!无法完成更新的结果。
5. 关闭电压电源的 LOGO!。
6. 在 LOGO! 中插入固件更新的卡。并小心地插入在 LOGO! 的卡持有人!
7. 给 LOGO!接通电源。确保该 LOGO! 的电源在整个固件更新过程中, 稳定的保持在手册中描述的范围内。
8. 完成此过程后, 请检查已固件更新的 LOGO!基本模块。
9. 如有必要, 将以前保存的程序转换回 LOGO! !
10. 检查程序, 功能和设置, 并根据需要进行调整。

关于升级 LOGO!8 固件的说明:

固件更新只能用 LOGO!8 FS:04 或 FS:05 来执行。

该 LOGO!的电源在更新的整个时间内不得中断, 并且必须在 LOGO! 使用允许的范围之内。

固件只能使用 SD 卡升级。

固件更新后, LOGO!8 FS:04 被重置为工厂状态。LOGO!基本模块中的用户程序已删除。

对于 LOGO!8 FS:05, 该程序位于 LOGO!不会通过升级固件来删除。

检查固件更新程序、功能和设置。