

Q: ET200SP PN ST 的 6ES7155-6AU00-0BN0 无法带 6ES7132-6BF00-0AA0 (DQ8 BA) ?

A: 客户的接口模块 6ES7155-6AU00-0BN0 是版本 V1.1 的老模块, 而 6ES7132-6BF00-0AA0 (DQ8 Basic) 至少要与接口模块为 V3 版本的模块连接, 建议升级接口模块固件。

如下所示:



设备概览

模块	机架	插槽	I 地址	Q 地址	类型	订货号	固件
IO device_10	0	0			IM 155-6 PN ST	6ES7 155-6AU00-0BN0	V1.1
PROFINET 接口	0	0 X1			PROFINET 接口		
DQ 8x24VDC/0.5A BA_1	0	1		5	DQ 8x24VDC/0.5A ...	6ES7 132-6BF00-0AA0	V1.0
服务器模块_1	0	2			服务器模块	6ES7 193-6PA00-0AA0	V1.1

编译完成 (错误: 1; 警告: 3)

! 路径 说明

- ET 200SP station_8
 - 机架_0
 - DQ 8x24VDC/0.5A ... 模块"DQ 8x24VDC/0.5A BA_1"与前端模块"IM 155-6 PN ST"不兼容。请使用固件版本最低为 V3 的前端模块!

编译完成 (错误: 1; 警告: 3)

接口模块用 V3.1 版本, 编译正常。

设备概览

模块	机架	插槽	I 地址	Q 地址	类型	订货号	固件
IO device_10	0	0			IM 155-6 PN ST	6ES7 155-6AU00-0BN0	V3.1
PROFINET 接口	0	0 X1			PROFINET 接口		
DQ 8x24VDC/0.5A BA_1	0	1		5	DQ 8x24VDC/0.5A ...	6ES7 132-6BF00-0AA0	V1.0
服务器模块_1	0	2			服务器模块	6ES7 193-6PA00-0AA0	V1.1

编译完成 (错误: 0; 警告: 2)

! 路径 说明

- Safety Compile safety program 'Safety Administration'.
- 程序块 未编译任何块。所有块都是最新版本的。
- Consistency check Consistency check for safety program 'Safety Administration'.
- The safety program is already consistent and will not be compiled again.

编译完成 (错误: 0; 警告: 2)

